

Jak zablokować podczerwony ekran dotykowy w konfiguracji wielomonitorowej

Jeli komputer jest podczony do dwóch lub więcej monitorów jednocześnie, konieczne jest przypisanie (zablokowanie) ekranu dotykowego IR do konkretnego monitora podczas instalacji. W przeciwnym razie dotknięcie ekranu dotykowego A może wywołać akcję na monitorze B. Musimy przypisać ekran dotykowy A do monitora A i ekran dotykowy B do monitora B.

pa 26, 2025


1. Otwórz oprogramowanie konfiguracyjne dotyku IR

Najpierw pobierz **oprogramowanie konfiguracyjne dotyku IR** na komputer z systemem Windows (obsługuje Windows 7/8/10/11), rozpakuj i otwórz plik „InfraRedTouch.exe”.

2. Kliknij „Advanced Features”

3. Kliknij „Tablet PC Config”

4. Kliknij „Setup”



5. Naciśnij klawisz „Enter”, a informacja pokazana na poniższym obrazku będzie przecza się między różnymi monitorami. Gdy pojawi się na monitorze, który chcesz

przypisać, dotknij ekranu dotykowego IR palcem o rysikiem. W tym momencie przypisanie ekranu dotykowego IR do monitora zostało zakończone.

Film przedstawiający blokiowanie ekranu dotykowego IR w konfiguracji wielomonitorowej